

PEC 1310 C

Porteiro Eletrônico 13 teclas com módulo celular integrado



Controle de
acesso



Atendimento do
porteiro em
qualquer lugar



Tecnologia
RFID



Conexão 4G

Características gerais

- Controle de acesso para até 4000 usuários por senha, tag RFID e número flexível;
- Armazena até 8.000 eventos;
- Discagem para até 4 números flexíveis de um mesmo apartamento;
- Acesso por senha com ou sem saída pré-programada;
- Acesso por senha segura;
- Acesso por tag RFID;
- Acesso por 2 botoeiras;
- Função intertravamento (Eclusa ou Gaiola);
- Alimentação 12 Vcc/2 A;
- Entrada para 2 sensores de abertura;
- Saída para 2 fechaduras;
- Atendimento automático dos números flexíveis programados;
- Módulo celular 4G integrado;
- Bluetooth integrado para programação;
- Programação através do app "Programador JFL Mob";
- Programação de dupla validação para acionamento das fechaduras.

Especificações técnicas

| Gerais | |
|------------------------------|--|
| Tensão de alimentação | Alimentação 12 Vcc / 2A (não inclusa) |
| Saídas F1 e F2 | Para distâncias de até 50 metros, recomendado utilizar bitola de 1,5 mm². |
| Corrente máxima F1 e F2 | A corrente máxima das saídas F1 e F2 depende da capacidade de corrente da fonte de alimentação. Sendo a corrente máxima permitida de 2A. |
| Consumo | Repouso 1,4 W |
| Frequências / Bandas | GSM: 850/900/1800/1900MHz LTE-FDD: B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28 e B66. |
| Frequência de leitura de TAG | 13.56 MHz (Mifare) |
| Taxa de transmissão | 106 – 848 kbps |
| Dimensões | 170 x 95 x 70 mm |
| Peso | 270 gramas |
| Condições ambientais | -5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação) |

| Facilidades | |
|---|---|
| Controle de acesso | 4000 usuários por senha, tag RFID e número flexível |
| Memória de eventos | 8.000 eventos |
| Número flexível por apartamento | Até 4 números flexíveis |
| Acesso por senha | Sim |
| Acesso por TAG | Sim |
| Senha segura | Sim |
| Função intertravamento | Sim |
| Dupla validação para acionamento das fechaduras | Sim |
| Saída fechadura | 2 saídas independentes |
| Atendimento automático | Sim, dos números flexíveis programados |
| Desligamento automático | Sim, por tempo de conversação |
| Ajuste de sensibilidade microfone | Sim |
| Ajuste de sensibilidade alto-falante | Sim |
| Teclas | Emborrachadas e luminosas com redução de intensidade em repouso |
| Programação | App Programador JFL Mob |