

Vamos configurar o DVR:

-Conecte o cabo de rede no DVR. -MENU PRINCIPAL>SISTEMA (CONFIGURAÇÕES)>REDE->GERAL: habilite o DHCP e aplique. -MENU PRINCIPAL>SISTEMA (CONFIGURAÇÕES)>REDE>UPnP (NAT): desabilite o UPnP e aplique. -MENU PRINCIPAL>DESLIGAR->REINICIAR. -MENU PRINCIPAL>SISTEMA (CONFIGURAÇÕES)>REDE>GERAL: desabilite o DHCP, preencha apenas o campo Servidor DNS Alternativo (caso esteja vazio) e aplique.

O servidor DNS pode ser do Google (8.8.8.8), ou o fornecido pelo seu provedor de internet.

Working Mod	e	Net Fault-tolerance	e		~
Select NIC		bond0			
NIC Type		10M/100M/1000M	Self-adaptive		
Enable DHCF	þ	~			
IPv4 Addre	10 .16 .1	.16	IPv6 Addre	fe80::240:43ff:fe	2f:7cfb/64
IPv4 Subn	255 .255 .255	i.0	IPv6 Addre		
IPv4 Defa	10 .16 .1	.254	IPv6 Defa		
MAC Address	5	00:40:43:2f:7c:fb			
MTU(Bytes)		1500			
Preferred DN	S Server	10.1.7.88			
Alternate DN	S Server	10.1.7.77			
Main NIC		LAN1			~
				Apply	Back



MENU PRINCIPAL>SISTEMA (CONFIGURAÇÕES)>REDE> PLATAFORMA DE ACESSO: marque a caixa Enable (Ativar), crie um Verification Code (Código de verificação) -o código de verificação deve possuir 6 letras maiúsculas, e aplique.

Enable		
Access Type	EZVIZ Cloud P2P	
Server Address	dev.ezviz7.com	Custom
Enable Stream Encryption		
Verification Code		
Status	Offline	

A configuração está feita! Observe que o Status do P2P deve ficar ONLINE.

Vamos criar uma conta P2P pelo navegador de internet:

IMPORTANTE: cada cliente deve possuir uma conta. -Acesse o site <u>www.hicloudcam.com pelo Internet Explorer.</u>

-Clique no botão Register (Registrar) para se cadastrar uma conta. -Preencha os campos: Usuário, Senha (Password), Confirmar Senha, País (Country), Email ou Telefone (Mobile Phone Number) e código de verificação. -Clique no botão Next (Próximo).



C	loud Video		Welco	ome		
	Surveillance		passwo	rd		
To D				Forgot the	Password?	
0.6				Login		
a a a	1 day		No acco	ount? Register o	ne now.	
				Register		
User Register						
· User Name:	suportejflp2p	0				
Password:	•••••	0				
	Genera					
Confirm Password	******	Europe	Asia	America		
Country:	Please choose country		Anguilla	Antarctica	Antigua and B	^
(a) - Email:			Argentina	Aruba	Bahamas	
C. C. Mart			Barbados	Belize	Bermuda	
 Country Code: 	Please choose your country		Bolivia	Bonaire	Brazil	
Mobile Phone Number:			Colombia	Cayman Islands Costa Rica	Ch Brazil Cuba	
Verification Code:	BES	Refresh				*
	Next					

-Será enviado um código de verificação para o e-mail ou número celular cadastrado.

-Abra o e-mail ou verifique o SMS no celular "sem fechar" o site e insira o código recebido.

	M Ventication Lode - diego.L. × +					
Please input the Email verification code you just received	① ▲ https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15/81833/8968d22					
Time delay may occur. Please wait a minute	ALARMES	a o i m- %- s	v Q			
Get a New Verification Code	ESCREVER Verification Co	ide Entrada x				
• Verification Code:	Entrada Com estrela	service3/3@hicloud;cam.com por amazonses.com				
Input the Email verification	Enviados Reservabes (40)	> português • Traduzir mensagem				
	(imap)/Trash	gistration3Verification code:3971 ,expires in 30 minutes.				
	CFTV JFL Clique aq	ui para <u>Responder</u> ou <u>Ence</u>				
OK	D DIEGO - +					
	Ocseg Distribuid 9,77 GB (65%) de 15 GB Enviou 1 mens.	usados	Regulamentos do programa Powered by Google "			

www.jfl.com.br



-Após confirmar o cadastro instale o Plug-in solicitado. Clique no botão Download Plug-in.



You must download the service plug-in before you start using Cloud Service. Please download and install the plug-in.

Download Plug-in

-Faça o login na página Hicloudcam

Cloud Video	Welcome
Surveillance	password
	Forgot the Password
	Login
	No account? Register one now.
	Register



Vamos adicionar um DVR na conta P2P:

-Clique no botão Add Device (Adicionar Dispositivo).

Homepage	Video Library	Message	System Management
	testejfl Welcome back. Last Lo	ogin Time: First Time	to Login. Login Device: testejfi' PC Details>>
Live Video	d the device	here to vi	ew the live video. Let's start
Aut	a the device	Add	d Device

-O sistema procurará os dispositivos que estiverem na mesma rede automaticamente, caso esteja em outra rede basta clicar em Add by serial No e digitar o número de série do DVR no campo Input the serial No
- O serial do DVR pode ser encontrado no -MENU PRINCIPAL> MANUTENÇÃO ou na etiqueta do aparelho.

Ad	d device to the	area below					🔁 Exit
(i) If the device Serial No. to	and computer are in the add the device.	same LAN, both the	e adding modes are availa	ble. Other	wise, selec	t Add by
	Add Automatic	cally Add by	Serial No.				
I	nput the serial No.:	Input the 9-digit serial No.		Search			
			Manutenção do :	Sistema	ente		
) in	formação sis»	Inform. dispositivo	Estado do Canal	Câmera em Gravação	Alarme	Estado	Estad >
ê In	formação de	Nome dispositivo	JFL DVR				and and
- 0	onfiguração	Modelo	WD 4016				
		Nr.série	162013111	14AAW 162062013 CVU			
-	aualiz Firmwa	Versão firmware	V2.2.13, B	uild 140909			
= C	config. Original	Versão do codificad	or V5.0, Build	140909			
& N	let Detect	Còdigo da verificaçã	ão ZXCVBN				

www.jfl.com.br





-Com o DVR encontrado, clique no botão (+) para adicioná-lo. -Digite o código de verificação (com 6 letras maiúsculas criado no início da configuração do DVR).

Add device to the area below	If the device and computer as Serial No. to add the device	e in the same LAN, both the adding modes are	available. Otherwise, select Add by
If the device and computer are in the same LAN, both the adding modes are available. Otherwise, select Add by Serial No. to add the device. Add Automatically Add by Serial No.	Add Automutically Super the set 445. 162062013	Add by Serial No. Device Verification Code Adding device and the serial No. of 44108007. Device Research serial No. of 44108007.	Î
Input the welde Noc 162062013 Search		Balance and a series a well balance to come of the in measure code is provided:	
+ WD 4016 (162082013)	WD 4016(162062913) Device(s) Added 0	Oktor Vertharben Code:	ign for the device(c) in the area below.

-Após confirmação, acesse a Homepage onde será possível visualizar, simultaneamente, até quatro câmeras ao vivo e as gravações de uma câmera por vez.



OBS: O acesso à conta criada pode ser feito pelo navegador Internet Explorer <u>www.hicloudcam.com, pelo Aplicativo WD-MOB, ou pelo programa WD-Desk.</u>



Vamos criar uma conta P2P pelo aplicativo WD-MOB:

IMPORTANTE: - A conta pode ser acessada por qualquer celular. - Cada cliente deve possuir uma conta;

-Baixe e instale o aplicativo WD-MOB.

-Abra o Menu e selecione Cloud P2P e clique em Registrar.

©♥¶¶≽ 0°0`▼	🖌 🛢 08:11	⑤♥♥► ◎ ⑦ ♥ ▲ ■ 08:34
🛁 🛁		Cloud P2P
🔲 Visualização		
	Usuário/I	Usuário/E-mail
Reprodução Remo	Senha	Senha
Dispositivos	Início	Início de sessão automático Esqueceu-se da senha
🖂 Imagem e vídeo	auton	
		Login
Cloud P2P		
🞯 Configuração		
		Registrar

-Insira o e-mail e código de verificação solicitados e clique em Obter código de verificação.

		M Ventication Code - diego	4. X +	
E-mail		• 🛈 🔒 https://mail.go	ogle.com/mail/u/0/#inbox/15f81833f8968d22	C Q. Pesq
Código de verificação	AURX	ALARMES	•	۹.
		E-mail *	4m 🖬 \varTheta 🖬 🖬 🐂 Mais v	
Obter código de ver	rificação	ESCREVER	Verification Code Entrada x	
•		Entrada Com estrela	ervice373@hicloud;cam.com pcr_amazonses.com	
		Enviados	考A inglés * > portugués * Traduzir mensagem	
		Rascunhos (40) [imap]/Trash	Eaccount registration2Verification code:3971 ,expires in 30 minutes.	
		JFL	Clique aqui para <u>Responder</u> ou <u>Enca</u>	
		DIEGO - +		
		Caseg Distribuid	9,77 GB (65%) de 15 GB usados Begulamentos do progra	



-Introduza o código de verificação recebido por e-mail e clique em Próximo. -Crie o usuário e senha de acesso à conta.

⑤ ♥ ▷ 10 ⓒ ▼ ▲ ■ 08:53	📲 🛇 🖬 🖬 🛤 🛤	心 🐨 🖌 🛢 08:12			
🔆 Introduzir código de verificação	🔶 Definições de	e conta			
Código de verificação	Usuário				
Introduza o código de verificação recebido pelo e-mail					
associado. diego.lima@jfl.com.br		\otimes			
Próximo	•••••	8			
	Concluído				
< 0 □ :					

Vamos adicionar um DVR na conta P2P:

-Faça o login com usuário e senha criados.

-Adicione seu equipamento capturando o QrCode ou digitando o serial.

9 4 4	미 🛈 マ 🖌 着 08:34	📓 🕓 🖬 🖪	♥ © ©	👻 🖌 🛢 08:44	⊑ © ♥ ± ₽)» خ)• 🛈 マ 🖌 🛢 08:37
	oud P2P		Cloud P2P	(+)			Z
Usuário/E-mail							_
Senha					-		
Início de sessão automático	Esqueceu-se da senha						
L	_ogin						
							
Re	egistrar		Conta				
\triangleleft	0 🗆 :	\bigtriangledown	0		Ø	0	





-Com o DVR encontrado, clique no botão (+) para adicioná-lo.
 -Digite o código de verificação (com 6 letras maiúsculas criado no início da configuração do DVR).

1 ×	f f 🎽	心 🗘 🗸	09:55	1 - X		<u>ں</u> ا	▼⊿∎	09:55
$\langle \!$	Novo disp	oositivo						
977020			8		¢			8
	Procu	ırar		WD-42	16(31101			
<u>بين</u>	WD-4216()	+	Introduza o código de verificação do dispositivo, indicado na respectiva etiqueta. Se não tiver sido fornecido qualquer código de verificação, introduza ABCDEF. Código de verificação do dispositivo				
				Con	firmar	Car	ncelar	
			:	\triangleleft	C	\mathbf{D}		:

-Selecione o aparelho e visualize.

📲 🖸 🖬	ă 8 8 Þ	@©♥⊿	10:07						
← Informação dispositivo									
Nome	WD-4108(
N.º da câmera	8								
	₽	,							
	Visualiz	ação							
<	1 0		:						

www.jfl.com.br