

# Especificações técnicas

<b>LZ-500</b>	
Sensor piroelétrico	Um canal piroelétrico duplo elemento
Imunidade PET	Até 20Kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Alcance de detecção de movimento	Até 12 metros
Ângulo de detecção de movimento	115°
Chave Tamper	Sim
Compensação de temperatura	Sim
<b>Geral</b>	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	8mA @ 12Vdc (Em repouso)   9mA @ 12Vdc (Em acionamento)
Dimensões	105 x 56 x 45 mm
Peso	60 gramas