

## DS-510 Bus

### Sensor Infravermelho Passivo PET Digital



**PIR DIGITAL**




**FUNÇÃO PET**



**AJUSTE DE  
SENSIBILIDADE**



**COMPENSAÇÃO DE  
TEMPERATURA**



**TECNOLOGIA  
BUS**

### Características gerais

- Fácil instalação (usa somente 2 fios);
- Sensor PIR digital;
- Função PET 20Kg;
- Proteção de violação da caixa (tamper);
- Compensação de temperatura;
- Design moderno;
- 3 níveis sensibilidade;
- Cobertura de 14 metros e ângulo de 90°;
- Não necessita alimentação externa;
- Compatível somente com centrais de barramento JFL.

# Especificações técnicas

## DS-510 BUS

Sensor piroelétrico	Um canal piroelétrico digital
Imunidade PET	Até 20kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Chave Tamper	Sim
Alcance de detecção de movimento	Até 14 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
Compensação de temperatura	Sim

## Geral

Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	10Vc.c. ~ 14 Vc.c.
Consumo	2mA
Dimensão	80 x 60 x 43 mm
Peso	62g