

PEC 1300 C

Porteiro Eletrônico 13 teclas com módulo celular integrado



Controle de
acesso



Atendimento do
porteiro em
qualquer lugar



Tecnologia
RFID



Alta capacidade
de armazenamento
de eventos

Características gerais

- Controle de acesso para até 4000 usuários por senha, tag RFID e número flexível;
- Armazena até 64.000 eventos;
- Discagem para até 4 números flexíveis de um mesmo apartamento;
- Acesso por senha com ou sem saída pré-programada;
- Acesso por senha segura;
- Acesso por tag RFID;
- Acesso por 2 botoeiras;
- Função intertravamento (Eclusa ou Gaiola);
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc/2 A;
- Entrada para 2 sensores de abertura;
- Saída para 2 fechaduras;
- Atendimento automático dos números flexíveis programados;
- Desligamento automático por tempo de conversação;
- Ajuste de sensibilidade do microfone e de volume do alto-falante;
- Programação local através do teclado, tag mestre ou aplicativo "Programador JFL Mob" para Android® e iOS®;
- Teclas iluminadas com redução de intensidade em repouso.

Especificações técnicas

Gerais

Tensão de alimentação	Fonte externa 12 Vcc / 2A (não inclusa)
Saídas F1 e F2	Para distâncias de até 50 metros, recomendado utilizar bitola de 1,5 mm².
Corrente máxima F1 e F2	A corrente máxima das saídas F1 e F2 depende da capacidade de corrente da fonte de alimentação. Sendo a corrente máxima permitida de 2A.
Consumo	Repouso 1,4 W
Frequência de operação 2G	850/900/1800/1900 MHz
Frequência de leitura de TAG	13,56 MHz (Mifare)
Taxa de transmissão	106 – 848 kbps
Dimensões	170 x 95 x 70 mm
Peso	270 gramas
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)

Facilidades

Controle de acesso	4000 usuários por senha, tag RFID e número flexível
Memória de eventos	64.000 eventos
Número flexível por apartamento	Até 4 números flexíveis
Acesso por senha	Sim
Acesso por TAG	Sim
Senha segura	Sim
Função intertravamento	Sim
Entrada fonte externa	Sim
Saída fechadura	2 saídas independentes
Atendimento automático	Sim, dos números flexíveis programados
Desligamento automático	Sim, por tempo de conversação
Ajuste de sensibilidade microfone	Sim
Ajuste de sensibilidade alto-falante	Sim
Teclas	Emborrachadas e luminosas com redução de intensidade em repouso
Programação	App Programador JFL Mob / Programação local / TAG