



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

POWER 212 PLUS RF

Fonte de alimentação com função No-break e receptor integrado



Características gerais.

- Potência máxima de saída: 24W (12V/2A);
- Alimentação Bivolt (100 ~ 240 Vac.);
- Saída temporizada para acionamento de fechadura elétrica ou magnética;
- Eficiência: mais de 78%;
- Filtro de saída contra interferência de imagem;
- Função nobreak;
- Receptor 433,92 MHz integrado;
- Proteção de bateria baixa na falta de energia;
- Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade da bateria.

Especificações técnicas

Características Técnicas	
Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vc.a.
Tensão de saída	12,8 Vc.c. (±5%)
Tensão do carregador de bateria	13,9 ~ 14,5 Vc.c
Corrente de saída máxima	Até 2,0 A
Eficiência	>78%
Entrada botoeira	Sim
Saída NA/NF	Sim
Configuração de saída	Monitoramento ou Temporizada
Ajuste saída temporizada	Sim
Receptor integrado	Sim
Capacidade de memória	Até 30 dispositivos 433,92 MHz
Dimensões	219 x 209 x 81 mm
Peso	400 gramas
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)