



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# IDX-500 Teto

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad.



## Características gerais.

- Um canal de PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Compensação de temperatura;
- Ângulo de detecção 360°;
- Distância de detecção até 7 metros;
- Altura máxima de instalação até 4 metros;
- Tamper;
- Indicado para ambientes internos.

# Especificações técnicas

## Sensor

Sensor Piroelétrico	Um sensor piroelétrico Quad
Distância máxima de detecção	Até 7 metros
Ângulo de detecção	360°
Altura máxima de instalação	Até 7 metros
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Saída de alarme	Normalmente fechada
Tempo de acionamento do relé ALARM	2 segundos
Tempo de estabilização	60 segundos
Tamper	Saída normalmente fechada
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos

## Geral

Tensão de operação	9 a 18 Vc.c.
Consumo	Em repouso: 12 mA Em acionamento: 10 mA
Temperatura de trabalho	-10° C a 50° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	103,3 x 103,3 x 47,2 (CxLxA)
Peso	97g