



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

## DS-420

Sensor Infravermelho  
Passivo PET Duplo PIR Digital



### Características gerais

- Sensor duplo PIR digital;
- Função PET 30Kg;
- Compensação automática de temperatura;
- Saída Tamper;
- Design moderno;
- Baixo consumo;
- 3 níveis de sensibilidade;
- Cobertura de 14 metros e ângulo de 90°.

# Especificações técnicas

<b>DS-420</b>	
Sensor piroelétrico	Dois canais piroelétricos digitais com duplo elemento
Imunidade PET	Até 30Kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Chave Tamper	Sim
Alcance de detecção de movimento	Até 14 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
Compensação de temperatura	Sim
<b>Geral</b>	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	15,8mA @ 12Vdc (Em repouso)   16,8mA @ 12Vdc (Em acionamento)
Dimensões	125 x 70 x 55 mm
Peso	96 gramas