



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

SL 320 Bus

Sensor de abertura com tecnologia de barramento



Características gerais.

- Entrada para sensores convencionais;
- Fácil instalação;
- Não necessita de alimentação externa;
- Compatível somente com centrais de barramento JFL.

Especificações técnicas

Gerais	
Alimentação	Fornecida através da saída "+ e -" Bus das centrais compatíveis
Consumo	2 mA
Jumper programação	Jumper não cortado: Detecção da ampola habilitada e entrada de zona desabilitada. Jumper cortado: Detecção da ampola desabilitada e entrada de zona habilitada. Assim pode-se converter sensores comuns em sensores de barramento.
Gap de abertura	10 mm
Indicação de uso	Portas, Janelas ou Integração com sensores convencionais
Indicação de bateria baixa	Sim
Peso	25 g
Dimensões	Sensor 38 x 49 x 13 mm Ímã 15 x 49 x 13 mm
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)