

JFL B-501

Botoeira de embutir no-touch



Contato
NA
NF

Saída contato
NA/CM/NF



Compatível com
caixas 4x2



Led indicativo
de porta aberta
ou fechada



Compatível com
porteiros eletrônicos
e controles de acesso

Características gerais.

- Led indicativo aberto ou fechado;
- Compatível com caixas 4x2 ;
- Contato NA e NF;
- Acabamento aço inox;
- Material de alta resistência.

Especificações técnicas

Gerais	
Tensão de funcionamento	12 Vc.c.
Consumo	Em repouso 18 mA Em acionamento 36 mA
Aplicação	Porteiros eletrônicos, controladores de acesso, movimentadores, sistemas para controle de fechaduras.
Tensão de operação da saída	36 Vc.c.
Corrente máxima	3 A
Tipo de contato	Normalmente aberto/Normalmente Fechado
Vida útil	Mínimo 500 mil acionamentos
Peso	105 g
Dimensões	115 x 70 x 25 mm
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)